

TELE-GRAD-MULTI-G2

CARACTÉRISTIQUES



Télécommande 4 zones pour gradation
Compatible avec CONT-4C-SF
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle par bouton pression
1 pile de 3 volts requise
Portée de 30 mètres
Capacité de contrôler jusqu'à 3 CONT-4C-SF par zone
Possibilité d'utiliser 2 télécommandes en 3 voies

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-GRAD-MULTI-G2	5 ¹¹ / ₁₆ " (145 mm)	1 ⁹ / ₁₆ " (40 mm)	1/2" (12 mm)

FONCTIONS



UTILISATION

La télécommande TELE-GRAD-MULTI-G2 permet de contrôler à distance jusqu'à 12 CONT-4C-SF (3 par zones), en permettant l'ouverture et la fermeture des luminaires pour chacune des 4 zones séparément, mais aussi d'ajuster la luminosité.

Pour synchroniser un CONT-4C-SF avec un TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez sans maintenir sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF, puis appuyez sans maintenir à l'intérieur de 10 secondes sur la zone désirée de la TELE-GRAD-MULTI-G2.

Pour désynchroniser un CONT-4C-SF, appuyer sur le bouton d'apprentissage ID du CONT-4C-SF pendant 5 secondes. Le luminaire clignotera deux fois pour confirmer la désynchronisation.

Pour synchroniser une 2^e TELE-GRAD-MULTI-G2, appuyez simultanément sur les 2 boutons du bas de la nouvelle TELE-GRAD-MULTI-G2 jusqu'à ce que l'indicateur lumineux reste allumé, ensuite appuyez sur n'importe quel bouton de la 1^{ère} TELE-GRAD-MULTI-G2 à l'intérieur de 5 secondes.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien
2. Éviter d'appuyer sur les boutons lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle d'éclairage fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.