

TRANS-12VC et TRANS-24VC



CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 12 à 60
 Transformateur 12 VDC ou 24 VDC
 Fiche murale 120V et connecteur DC en sortie



Pour commander

TRANS	-	12VC	-	12W
Série Transformateur		12VC: 12 VDC		12W: 12 watts
		24VC: 24 VDC		24W: 24 watts
				36W: 36 watts
				48W: 48 watts
				60W: 60 watts

DIMENSIONS DU PRODUIT

Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur
12W	3 1/2" (89 mm)	1.97" (50 mm)	1 1/4" (32 mm)
24W	3 13/16" (96 mm)	1 7/8" (45 mm)	1 1/16" (28 mm)
36W	4 3/4" (120 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
48W	4 3/4" (120 mm)	2" (51 mm)	1 1/4" (32 mm)
60W	4 3/4" (120 mm)	2 1/8" (53 mm)	1 3/8" (33 mm)

UTILISATION

Nos transformateurs de la série TRANS-12VC ou TRANS-24VC sont les accessoires parfaits pour alimenter nos luminaires de 12 VDC ou 24 VDC. Ils sont simple à installer, avec leur fiche qui se branche directement à une prise électrique.

Ils ont un connecteur mâle à leur sortie, compatible avec les connecteurs de nos produits ou les CON-DC-FEM et FIL-CON-DC-FEM. Ils sont recommandés pour les installations résidentielles.

COURANT À L'ENTRÉE À 120VAC

Code du produit	Ampère	Code du produit	Ampère
TRANS-12VC-12W	0,5	TRANS-24VC-12W	0,7
TRANS-12VC-24W	0,7	TRANS-24VC-24W	0,7
TRANS-12VC-36W	0,7	TRANS-24VC-36W	2,0
TRANS-12VC-48W	2,0	TRANS-24VC-48W	2,0
TRANS-12VC-60W	2,0	TRANS-24VC-60W	2,0

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
3. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés du produit.
4. Ce produit peut avoir un délai d'allumage jusqu'à 2 secondes.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.