


TRANS-LPV-24VC

Série transformateur

LUX
Solutions d'éclairage



Produit	Manufacturier	MEAN WELL
	Caractéristiques électriques	
	Puissance	20 W, 35 W, 60 W et 100 W
	Tension	24 VDC
	Entrée	Branchement direct 120 V
	Sortie	Branchement direct 24 V

Spécifications des variantes

Puissance	Courant à l'entrée	Longueur (A)	Largeur (B)	Hauteur (C)
20 W	0,55 A	4 3/4" (118 mm)	1 3/8" (35 mm)	1" (25 mm)
35 W	1,1 A	5 7/8" (148 mm)	1 9/16" (40 mm)	1 3/16" (30 mm)
60 W	1,2 A	6 3/8" (162 mm)	1 3/4" (44 mm)	1 1/4" (32 mm)
100 W	2,2 A	7 1/2" (190 mm)	2" (50 mm)	1 7/16" (37 mm)

Pour commander

TRANS - LPV - 24VC - (P)

Puissance (P)

Code	Détails
20W	20 W
35W	35 W
60W	60 W
100W	100 W

Avertissement

- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage intérieur et extérieur.
- ♦ Ce produit doit être installé dans le boîtier métallique certifié et ventilé : BOITIER-TRANS-LPV.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

